


# bei Alarm SMS ! SG35s

die zuverlässige SMS - Steuerung,  
inkl. Überwachung der Funkanbindung für einen  
möglichst störungsfreien Dauerbetrieb!

GSM-Key: gebührenfreies Schalten mit dem  
Handy - ideal als Toröffner mit optionaler Proto-  
kollierung am PC oder ohne PC auf USB-Stick !

gebührenfreies Schalten mit 3 Befehlen !

schnell und einfach montierbar !



auch als Datenlogger für  
Temperatur und Stromzähler!

- D1- / D2- / E-Plus, auch für Prepaid- Karten
- Alarmmeldung per SMS, email, Fax, **Sprachanruf**
- Überwachung der Versorgungs- und Akkuspannung**
- Überwachung der Empfangsstärke
- bis zu 50 Rufnummern mit einstellbaren Rechten und 3 Rufnummern für freie Alarmtexte oder Schaltung anderer SG**
- einfache Parametrierung über:
  - Handy mit Befehls-SMS
  - optionaler PC-Programmer mit RS232 und opt. USB
  - opt. Protokollierung aller Rufnummern auf USB-Stick oder PC
- umfangreiches Originalzubehör
- Strombegrenzung zur Versorgung externer Melder

- 5 binäre Eingänge zum Direktanschluss von Schaltkontakten oder **3 S0-Eingänge für Strom-, Gas-, Wasserzähler**
- 1 analoger Eingang 0-10V, für Luftfeuchte-/Lichtsensor, usw.
- 2 Relaisausgänge 24V / 4A
- interner Temperatursensor zur Erfassung der Umgebungstemperatur und opt. 2 externe T-Sensoren
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil 90V-230V AC
- opt. ext. Temperaturfühler -40-110°C (belegt 2 binäre Eingänge)
- opt. Akkupufferung
- inkl. Tiefentladeschutz und Überwachung der Funkanbindung**
- relative maximale Luftfeuchtigkeit 90%, ohne Betauung
- Arbeitstemperaturbereich Modul: -20°C bis +55°C